

HOCHLEISTUNGS-LED ALS RESERVEGLÜHLAMPE

Für MICA IL-60 Handleuchten ist als Zusatzausrüstung eine weiße Hochleistungs-LED erhältlich. Die weiße LED dient als Reservelampe wenn die Halogenglühlampe ausfällt.

IL-60 EM UND IL-60 NiMH EM SICHERHEITSLICHT

Schaltet sich in der Ladestation automatisch ein, wenn der Ladestrom ausfällt (Stromausfall o.ä.). Am EM-Modell befindet sich eine kleine LED, die brennt, wenn die Leuchte in der Ladestation ist, und anzeigt, dass die Leuchte betriebsbereit ist. Brennt die LED nicht, ist die Glühlampe zu kontrollieren. EM-Modelle haben unter dem Griff keine Kapazitätsanzeige und sind nicht mit Hochleistungs-LED erhältlich. Die IL-60EM schaltet immer automatisch Sicherheitslicht ein, wenn sie in die Ladestation gesetzt wird.

LEISTUNG/BETRIEBSDAUER NiMH-Akku (bei vollem Akku und durchgehendem Betrieb):

Glühlampe:	Halbe Lichtstärke:	Volle Lichtstärke:
6W	12h 00min	8h 00min
10W	8h 00min	5h 00min
20W	4h 00min	2h 30min

LEISTUNG/BETRIEBSDAUER NiCd-Akku (bei vollem Akku und durchgehendem Betrieb):

Glühlampe:	Halbe Lichtstärke:	Volle Lichtstärke:
6W	8h 30min	5h 20min
10W	4h 50min	3h
20W	2h 15min	1h 20min

Wählen Sie eine passende Glühlampe für die Lichtausbeute, die Sie benötigen. Je höher die Leistung, desto kürzer die Betriebsdauer. Verwenden Sie nur getestete Glühlampen über Ihren MICA-Händler.

TECHNISCHE DATEN

Akku	NiCd 6V 5,5Ah NiMH 6V 8,5,0AH
Vorsteckscheibe	109,5 x 5 mm
Linse	schmäler Lichtkegel (oder mittelbreit als Zubehör)
Betriebstemperatur	-20°C...+40°C
Schutzart	IP-67 (MICA IL-60 und MICA IL-60EM) IP-66 (MICA IL-60NiMH und MICA IL-60NiMH EM)
Abmessungen	121 x 121 x 216 mm
Gewicht	mit NiCd-Akku 1,3 kg mit NiMH-Akku 1,4 kg

GARANTIE

Die Garantie für die Handleuchte IL-60 und die ILC Ladestation beträgt ein Jahr gerechnet vom Kaufdatum und umfaßt alle Material- und Fertigungsschäden im Rahmen der allgemein gültigen Garantiebedingungen. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit bei unbefugtem Eingriff in die Elektronik der Handleuchte oder der Ladestation und bei anderweitiger Beschädigung der Komponenten. Im Garantiefall senden Sie die Handleuchte und die Ladestation mit beigefügtem Kaufnachweis bitte an:

TRAGBARE LEUCHTEN DER MICA-REIHE UND ZUBEHÖR

Mica Elektro Oy Ltd. ist auf die Planung und Herstellung von technisch hochwertigen tragbaren MICA-Leuchten und Sicherheitslichtsystemen spezialisiert. Fragen Sie uns, wenn Sie den nächsten MICA-Händler wissen wollen. Mehr über unsere Produkte erfahren Sie auch unter der Adresse: www.mica.fi

KONTAKTANGABEN DES HERSTELLERS

MICA ELEKTRO OY LTD.

Postfach 42, FIN-00381 Helsinki (Höyläämötie 11 A), Finnland

Tel: +358-(0)9-561 7666 Fax: +358-(0)9-561 76688

Email: info@mica.fi

Internet: www.mica.fi

11-2005 MICA ELEKTRO OY LTD. Änderungen vorbehalten.

— mica - halogen —[®]

MICA IL-60, IL-60 EM, IL-60 NiMH und IL-60 NiMH EM
Handleuchten Gebrauchsanleitung

Machen Sie sich mit dieser Gebrauchsanleitung vertraut, bevor Sie die Handleuchte MICA IL-60 in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für eventuellen späteren Bedarf gut auf.

INBETRIEBNAHME

Der Akku der Handleuchte entlädt sich bei längerer Lagerung. **Der Akku einer neuen Handleuchte ist vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden durchgehend mit der MICA ILC Ladestation aufzuladen.** Danach dauert das Aufladen vom leeren bis zum vollen Zustand 8...11 Stunden je nach Temperatur und Zustand des Akkus.



Certificate No. E-6726

— mica —
elektro

